ELTRINEX LS500 GPS – návod na upgrade

1) Zjistěte verzi své kamery

Tato autokamera se vyskytuje ve více verzích, proto je třeba před provedením upgrade firmware určit, kterou verzi vlastníte.

Verzi autokamery lze zjistit v menu. Vyvolejte menu autokamery (menu lze vyvolat stiskem horního levého tlačítka, vedle tlačítka zapnutí autokamery) a opakovaným stiskem tohoto tlačítka se přepněte na poslední záložku menu. Následně se šipkou nahoru přesuňte na položku "Verze eltrinex.cz" a stiskněte OK. Zobrazí se informace o autokameře. Pro stanovení verze autokamery jsou rozhodující první tři znaky v řádku - "Ver: XXX".



2) Stáhněte si aktuální verzi firmware

Pokud jsou následující znaky DM3, stáhněte si firmware určený pro verzi DM3.

Pokud jsou znaky DQ3 DL3 DO3 anebo jiné, stáhněte firmware určený pro ostatní verze.

3) Proveďte aktualizaci firmware – návod krok za krokem viz. níže

Postup k provedení firmware:

1) zálohujte si do počítače všechny Vaše záznamy z kamery, chcete-li je uchovat,

2) uložte si do počítače soubor s firmwarem určeným pro Vaši autokameru stažený z našich webových stránek,

3) připojte pomocí USB kabelu kameru k počítači,

4) Firmware se vždy stahuje v zazipovaném souboru, je nutno tento soubor otevřít a celý jeho obsah, tedy soubor "firmware.bin" nebo "eltrinex.bin", zkopírovat na paměťovou kartu kamery,

📴 Firmware Eltrine	c.rar (evaluat	tion copy)							—		×	
File Commands	Tools Favo	rites Opti	ons Hel	lp								
Add Extract T	o Test	View	Delete	Q Find	Wizard	(i) Info	VirusScan	Commen	t Protect	SFX		
1 🙀 Firmwa	re Eltrinex.ra	ar\Verze eltri	inex.bin -	RAR archiv	ve, unpacke	ed size 36 6	685 824 bytes				\sim	
Name	^			Size	Packed	Type Složka so	uborů	Modified	CR	C32		
eltrinex.bin			36 68	5 824 -	17 812 642	Soubor B	IN	01.03.2023	11:12 6A	38D3A2		
■ 🖘 Selected 1 file, 36 685 824 bytes T						Total 1 file, 36 685 824 bytes						
						D×-		,	1.4	¥		
🕳 📝 📙 두 Soubor Domů	Sdílení	Zobrazení	Nást	Spravova troje pro je	t dnotky	pres par pojr DISK (E:)	něťovou něťovou menovan	kartu (v iá DISK(našem E:)	přípa	adě je ka − □	or na arta × v (?)
=	Sdílení	Zobrazení očítač > D	Nást ISK (E:) →	Spravova troje pro jeo	t dnotky	par par pojr DISK (E:)	něťovou něťovou menovan	v sim mo kartu (v ná DISK(pare ozi r našem E:)	přípa	adě je ka – D	or na arta × v (?
■ I 🖉 📑 = I Soubor Domů ← → ~ ↑	Sdílení → Tento p	Zobrazení očítač > D lázev	Nást ISK (E:) →	Spravova troje pro jeo	t dnotky	pam pojr DISK (E:) Datun	něťovou něťovou menovan	v C	pare ozi v našem E:)	přípa	DISK (E:)	or na arta × v ?
I Omů Coubor Domů C Omů C C	Sdílení	Zobrazení očítač > D lázev GDRPlaye	Nást IISK (E:) →	Spravova troje pro je	t dnotky	Pres pam pojr DISK (E:) Datun 01.01.	něťovou nenovan n změny 2021 1:49	sim mo kartu (v aá DISK(v Č Tyr Bal	Care ozi r našem E:)	ohledat:	DISK (E:) Velikost	or na arta × • ?
 ■ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Sdílení → Tento p	Zobrazení očítač > D lázev J GDRPlaye EVENT	Nást ISK (E:) → erSetup	Spravova troje pro jet	t dnotky	Pres pam pojr DISK (E:) Datun 01.01. 01.01.	n změny 2021 1:49 2021 0:00	sim mo kartu (v iá DISK(v o Iyr Bal Slo	pare ozi našem E:) (ček Instalać žka souborů	ohledat:	DISK (E:) Velikošt 10 626 kB	or na arta V 2
 ■ I I I Domů ← → ~ ↑ Pin I a I Sašené snal Pin I a I Dohovensty 	Sdílení	Zobrazení očítač > D lázev GDRPlaye EVENT NORMAL eltrinex.b	Nást IISK (E:) → erSetup	Spravova troje pro jet	t dnotky	Pres par pojr DISK (E:) Datur 01.01. 01.01. 01.03.	n změny 2021 1:49 2021 0:00 2023 11:12	sim mo kartu (v aá DISK(v Č Tyr Bal Slo Slo	Care ozi r našem E:) (ček Instalać žka souborů žka souborů	ohledat:	DISK (E:) Velikošt 10 626 kB	or na arta v ?
 ■ I ■ I ■ Domů ← → × ↑ ♥ Fyniký přítup 	Sdílení	Zobrazení očítač > D lázev GDRPlaye EVENT NORMAL Seltrinex.b	Nást ISK (E:) → erSetup	Spravova troje pro jet	t dnotky	Pres par pojr DISK (E:) Datun 01.01. 01.01. 01.03.	n změny 2021 1:49 2021 0:00 2023 11:12	sim mo kartu (v lá DISK(v Č Tyr Bal Slo Slo So	iček Instalač žka souborů žka souborů	ohledat:	DISK (E:) Velikošt 10 626 kB	or na arta ~ ? ?
 ■ I I I Domů Soubor Domů ← → × ↑ ♥ Fightlý přítug 	Sdílení	Zobrazení očítač > D lázev GDRPlaye EVENT NORMAL eltrinex.b	Nást IISK (E;) → erSetup	Spravova troje pro je	t dnotky	Pres par pojr DISK (E:) Datur 01.01. 01.01. 01.03.	n změny 2021 1:49 2021 0:00 2023 11:12	sim mo kartu (v iá DISK(v v Jyr Bal Slo Slo Sou	pare ozi našem E:) (ček Instalać žka souborć žka souborć ubor BIN	ohledat:	DISK (E:) Velikošt 10 626 kB	or na arta ~ ? ?
 ■ I 2 ■ point Soubor Domů ← → × ↑ ♥ Eyrtelýpičkuj ♥ Finita ♥ Sisterional ♥ Unitarionaly ♥ Unitarional	Sdílení	Zobrazení očítač > D lázev GDRPlaye EVENT NORMAL eltrinex.b	Nást ISK (E:) → erSetup in	Spravova troje pro jet	t dnotky	Pres par pojr DISK (E:) Datur 01.01. 01.01. 01.03.	n změny 2021 1:49 2021 0:00 2023 11:12	sim mo kartu (v aá DISK(v Tyr Bal Slo Slo Sou	pare ozi našem E:) (Ček Instalad čka souborů žka souborů	ohledat:	DISK (E:) Velikost 10 626 kB	or na arta v ? ?

5) kameru odpojte od PC s využitím funkce Bezpečně odebrat hardware v pravém dolním rohu lišty na obrazovce počítače,



6) kameru zapněte. Pokud si nejste jisti kapacitou baterie, nebo chcete-li předejít chybě způsobené výpadkem energie, je doporučeno provést upgrade pomocí:

libovolného USB adaptéru
 (například od mobilního telefonu)
 a USB kabelu od této autokamery



 nebo na USB kabel připojený k
 PC připojte přísavku z vozidla a do přísavky následně autokameru,



7) na dotaz na displeji kamery, zda provést upgrade firmware, zvolte pomocí jakékoliv šipky "ano" a potvrďte stiskem tlačítka OK,





8) proběhne upgrade a kamera se vypne.

Pokud autokamera obsahuje HDMI konektor, je nutno kameru po minutě po aktualizaci ručně zapnout. Pokud kamera tento konektor nemá, zapne se po krátké době sama.



9) kameru znovu zapněte a na dotaz, zda provést upgrade firmware, tentokrát zvolte "ne" a znovu potvrďte tlačítkem OK,

10) nyní proveďte naformátování paměťové karty (všechny záznamy budou smazány).